



C-DIAL 9VDC / 24VAC INTERIOR

Interior

Programador

DESCRIPCIÓN

C-DIAL es un nuevo programador electrónico de 4 ó 6 estaciones de interior para aplicaciones residenciales.

Sigue la filosofía de los programadores Rain que permite programar fácilmente en 3 pasos: hora de inicio, duración y frecuencia de riego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelos de 4 y 6 estaciones de riego
- Montaje en interior
- El modelo de 24 VAC tiene alimentación eléctrica a 230 VAC 50Hz. Cuenta además con dos pilas por si ocurre un fallo de corriente
- Modelo de 9 VDC funciona con 4 pilas alcalinas AA de 1.5 V (no incluidas)
- 2 programas de riego independientes
- 2 horas de inicio de riego independientes (1 por cada programa)
- Tiempo de riegos: Desde 1 min hasta 240 min por estación
- Indicación en pantalla del próximo riego
- Ciclos de riego: Desde 4 al día hasta 1 cada 19 días
- Calendario de riego de 7 días
- Control porcentual del riego desde 10% hasta 200%
- Entrada para Sensor de lluvia
- Aviso de batería baja y cambio de pilas
- Memoria permanente. Guarda la programación aún sin pilas

1. NUEVO MÉTODO DE PROGRAMACIÓN



2. ALOJAMIENTO DE PILAS



3. CUBIERTA



4. PANTALLA LCD



RIEGO EN 3 SIMPLES PASOS.



Ref.	Programadores 24V
RACDI4I24	C-DIAL 24 V 4 ZONAS INTERIOR
RACDI6I24	C-DIAL 24 V 6 ZONAS INTERIOR
Ref.	Programadores 9V
RACDI4I9	C-DIAL 9 V 4 ZONAS INTERIOR
RACDI6I9	C-DIAL 9 V 6 ZONAS INTERIOR

